

P8AX50-U/MF



- > Protección coaxial RF
- ▶ 2.5 GHz
- ⊁ 770 W
- > Conector : UHF
- > Baja perdida de inserción
- Descargador de gas estraíble
- Déjà pasar la DC
- ▶ Bidireccional





Características eléctricas		
Tensión DC máx. de operación	Uc	400 Vdc
Gama de frecuencia	f	DC-2.5 GHz
Perdida de inserción		< 0.2 dB
Return loss		20 dB
Impedancia		50 ohms
VSWR - ROE		<1.2
Corriente máx. De línea @25°C	IL	10 A
Corriente residual Corriente fuga a la Tierra	lpe	Ninguna
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	Imax	20 kA
Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2	In	5 kA
Modo(s) de protección		Modo común
Nivel de protección @1kV/µs (C3)	Up	< 1200 V
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	limp	1 kA
Potencia máx.		770 W
Típico dejar pasar la energía (50 ohms) entrada 4kV 1.2/50µs - 2kA 8/20µs		1100 μJ
DC Pass		Yes
Resistencia de aislamiento	IR	≥10 G0hms
Características mecánicas		
Tecnología		Descargador de gas
Conexión à la red		Conector UHF
Montaje		Pasamuros
Material plástico		Latón/superficie : Cu Zn Sn
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP65
Modo de fallo		Corto-circuito
Indicador de desconexión		Interrupción de transmisión
Dimensiones		Ver esquema
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E
Conformidad RoHs		Si
Código		
611811		

